

## Rejestrator BLOW BL-NVR08A98P

NVR | 8/16 kanałowy | 2 x SATA | max 12 TB | 4K



### System

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Procesor          | ARM Cortex A7 Quad Core |
| System operacyjny | LINUX                   |

### Wideo

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia                | 8 x RJ-45 PoE / 16 kanałów                                                          |
| Tryb podłączenia kamer | IP: 16 kanałów ( 4096x2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720...) |
| Wyjścia                | 1 x VGA, 1 x HDMI                                                                   |

### Audio

|         |              |
|---------|--------------|
| Wejście | 1 Kanał, RCA |
| Wyjście | 1 kanał, RCA |

### Alarmy

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Wejście czujników | Nie                                       |
| Wyjście           | Nie                                       |
| Detekcja ruchu    | 16 kanałów                                |
| E-mail alarmowy   | Wysyła wiadomość na wskazany adres e-mail |

### Wyświetlany obraz

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VGA                          | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720                                                                                                                                  |
| HDMI                         | 4K 3840×2160/1920×1080/1280×1024/1280×720                                                                                                                       |
| Podział ekranu               | 16 kanałów/ 9 kanałów / 4 kanały / 1 kanał                                                                                                                      |
| Maskowanie stref prywatności | 4 prostokątne strefy (dla każdego kanału)                                                                                                                       |
| Menu ekranowe OSD            | Nazwa kamery, czas, zanik wideo, alarm, detekcja ruchu, nagrywanie                                                                                              |
| Cyfrowy ZOOM                 | Tak                                                                                                                                                             |
| Języki                       | Polski<br>Chinese, English, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Persian, Germany, France, Portugal, Turkey, Spain, Italy, Hungary, Romania, Korean |

### Nagrywanie

|                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresja wideo | H.264 / H.265                                                                                                                                                                                                   |
| Rozdzielczość   | 4k(4096×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720), D1 (704×576/704×480)                                                                           |
| Prędkość zapisu | PAL: 4k@8×25fp, 5MP@9×25fp, 4MP@9×25fp, 3MP@9×25fp, 1080P@9×25fp, 960P@9×25fp, 720P@9×25fp, D1@9×25fp<br>NTSC: 4k@8×30fp, 5MP@9×30fp, 4MP@9×30fp, 3MP@9×30fp, 1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp |
| Tryb zapisu     | Ręczny \ harmonogram \ detekcja ruchu                                                                                                                                                                           |

### Odtwarzanie i archiwizacja

|                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokalna synchronizacja odtwarzania | 1CH@4K/4CH@1080p                                                                                  |
| Zdalna synchronizacja odtwarzania  | Tak                                                                                               |
| Tryb wyszukiwania                  | Wszystko, ręczne, czas, data, detekcja ruchu                                                      |
| Funkcje odtwarzania                | Odtwarzaj, pauza, stop, przewijanie do tyłu, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, cyfrowy ZOOM |
| Tryb tworzenia kopii zapasowej     | Urządzenie USB / sieć                                                                             |

**Sieć**

|                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Interfejs                               | 1 x RJ-45 10M/100M;                                                             |
| Funkcje sieciowe, Obsługiwane protokoły | HTTP, IPv4, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, UDP, FTP, P2P, IP Search, |
| Przeglądarka internetowa                | IE 6 – 11, Chrome (IE-TAB), Firefox (IE-TAB), Safari                            |
| Oprogramowanie VMS                      | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10                                                 |
| Onvif                                   | Tak, Wersja 2.4                                                                 |
| Cloud P2P                               | Tak, Freeip (Android, iOS, strona www) VMS – (Windows PC)                       |
| Maksymalny transfer przychodzący        | 80MB                                                                            |
| Urządzenia mobilne                      | iPhone, iPad, Android                                                           |

**Dysk twardy**

|           |          |
|-----------|----------|
| Interfejs | 2 x SATA |
| Pojemność | Do 12 TB |

**Informacje ogólne**

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Interfejs USB                          | 2 x USB 2.0 - mysz, inne urządzenie USB   |
| Zasilanie                              | DC 48V, 2500mA                            |
| Środowisko pracy                       | -10~55°C/10~90%                           |
| Wymiary (szerokość*głębokość*wysokość) | 354*263*50mm                              |
| Waga                                   | 3,5 kg (bez dysków HDD)                   |
| Zawartość opakowania                   | Rejestrator, zasilacz, CD, Instrukcja ENG |